

ZOT60-FR

Chytrá ZigBee zásuvka s měřením energie

NÁVOD CZ

1. Konstrukce zařízení

Napájecí kolíky	Standard FR typ E (francouzský)
Uzemnění	Zemnicí kolík
Tlačítko	ON/OFF & RESET
Indikátor	RGB LED kontrolní dioda
Kryt	Nehořlavý plast PC

2. Instalace krok za krokem

1. Zapojte zásuvku do napájení 230V. Dioda začne blikat modře.
2. Stáhněte aplikaci Smart Life nebo Tuya z Google Play / App Store.
3. Zaregistrujte účet pomocí e-mailu nebo telefonního čísla.
4. **Ujistěte se, že brána ZigBee 3.0 je připojena k aplikaci.**
5. V aplikaci vstupte do brány ZigBee, klikněte "+" -> "Přidat podzařízení".
6. Zásuvka bude automaticky detekována bránou ZigBee.

 Tip: Pokud zásuvka není detekována automaticky, podržte tlačítko 3 sekundy pro aktivaci režimu párování.

3. Režim párování

Podržte tlačítko 3 sekundy. Rychlé blikání (2x/s) znamená režim párování. Ujistěte se, že brána ZigBee je v režimu vyhledávání zařízení.

4. Funkce aplikace

- **Ovládání** – Zapínání/vypínání odkudkoli
- **Měření energie** – W, kWh, denní/týdenní/měsíční statistiky
- **Harmonogramy** – Automatické zapnutí/vypnutí
- **Časovač** – Vypnutí po určité době
- **Simulace přítomnosti** – Náhodné zapínání/vypínání
- **Rodičovský zámek** – Uzamknutí fyzického tlačítka
- **Historie a logy** – Kompletní historie operací

5. LED indikátor - barvy

	Modrá	Zásuvka vypnutá (standby)
	Bílá	Zásuvka zapnutá, bez zátěže
	Zelená	Zapnuto a odebírá proud
	Červená	Zatížení >80% (přes 2880W) Δ
	Blikající	Režim párování

Δ POZOR: Červená dioda znamená vysoké zatížení! Nepřetěžujte déle než 4 hodiny.

Δ Nepřikrývejte. Zajistěte ventilaci.

Reset zařízení: Podržte tlačítko 5-7 sekund. Zařízení se resetuje do továrního nastavení.

6. Technická specifikace

Napájení	230V– 50/60Hz
Max. proud	16A
Max. výkon	3600W
Spotřeba standby	<0.5W
Protokol	ZigBee 3.0
Standard zásuvky	FR typ E (francouzský)
Stupeň krytí	IP20 (pouze interiér)
Provozní teplota	0°C až +40°C
Vlhkost	<85% RH
Dosah ZigBee	až 30m (závisí na bráně)

7. Kompatibilita

Aplikace	Hlasoví asistenti
Smart Life, Tuya Smart	Google Home, Amazon Alexa
Home Assistant	(přes ZigBee bránu)

 "Hey Google, zapni lampu v obýváku" nebo "Alexa, vypni ventilátor"

8. Bezpečnostní varování

- Nerozebírejte zařízení - hrozí úraz el. proudem!
- Udržujte mimo vodu a vlhkost
- Čistěte pouze suchým hadříkem
- Nepoužívejte v blízkosti ohně a zdrojů tepla
- Odpojte při bouři a blescích
- Nevkládejte zásuvky do sebe
- Max. zatížení: 3600W - nepřetěžujte!
- Pouze pro vnitřní použití (IP20)
- **⚠ Vyžaduje bránu ZigBee 3.0**
- Nepřikrývejte. Zajistěte ventilaci.

⚠ ZigBee brána: Zásuvka vyžaduje bránu ZigBee 3.0. Ujistěte se, že brána je připojena k aplikaci. Kompatibilní s Home Assistant.

9. GDPR / Ochrana osobních údajů

Shromažďované údaje: e-mail/telefon, název zařízení, data o spotřebě energie, harmonogramy, logy, IP adresa, ID zařízení.

Účel zpracování: obsluha a ovládání zařízení, generování statistik, automatizace, push notifikace.

Uložení dat: servery Tuya Inc. se šifrováním TLS. Zásady: tuya.com/privacy

Vaše práva (čl. 15-22 GDPR): přístup, oprava, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, námítka.

Souhlas: Registrace je vyjádření souhlasu. Odvolání: Profil -> Smazat účet.

Nařízení (EU) 2023/2854 (Data Act) - další práva týkající se dat z IoT zařízení.

10. Řešení problémů

Problém	Řešení
Nepřipojuje se k bráně	Ověřte, že brána ZigBee funguje
Dioda neblíká	Podržte tlačítko 3s
Není v aplikaci	Zapněte bránu, restartujte aplikaci
Offline v aplikaci	Ověřte bránu ZigBee
Tovární reset	Podržte 5-7s

11. Shoda a certifikáty

Shoda se směrnicemi: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU (př. 2015/863/EU), WEEE 2012/19/EU.
Prohlášení o shodě (DoC): <https://pcblab.io>

CE ✓

RoHS ✓

WEEE ✓

DOVOZCE:

PCBLAB Aneta Kopeć-Dziura

Wola Rzędzińska 252B/3

33-150 Wola Rzędzińska

<https://pcblab.io> | support@pcblab.io

VÝROBCE:

Shenzhen ONDO Intelligent Co. Ltd.

B&C, Building 29, Yintian Industrial Zone,

Yantian Community, Xixiang Street,

Baoan District, Shenzhen, China

Vyrobeno v Číně.

♻ WEEE 2012/19/EU: Po ukončení životnosti odevzdejte zařízení do sběrného dvora elektroodpadu. Nevyhazujte s běžným odpadem.

Číslo šarže: 20260301-ZOT60

ZOT60-FR V1.0 (2026) | Návod v souladu s požadavky EU
ZigBee 3.0 - Smart Life / Tuya / Home Assistant - Měření energie