

Bluetooth audio přijímač



POPIS

S tímto bluetooth přijímačem je možné snadno přehrát hudbu např. z mobilního telefonu v reproduktorech nebo sluchátkách bez nutnosti připojení kabelu (mezi telefonem a reproduktorem). Díky zabudovanému mikrofonu lze použít také jako handsfree.

Základní charakteristika modulu:

- Bateriový provoz (výdrž baterie až 5 hod.)
- Kompaktní rozměry
- 3,5 mm jack audio výstup
- Dobíjení pomocí micro USB kabelu
- Praktický držák pro možnost zasunutí za pásek či lem kapsy, kalhot atp.



SPECIFIKACE

Verze Bluetooth	5.0, kompatibilní s BT 4.0 a 4.2	Audio výstup	3,5 mm jack
Dosah bluetooth	až 10 m	Rozměry	52 x 17 x 12 mm
Výdrž baterie	až 5 hod.	Hmotnost	25 g
Doba nabíjení	2 hod.	Rozsah provozní teploty	-10 až 40 °C
Kapacita baterie	110 mAh	BT protokoly	AVRCP, A2DP, HFP, HSP
Frekvence audio signálu	20 Hz až 20 kHz	Citlivost mikrofonu	± 42 dB
SNR	> 90 dB	Výstupní výkon	11 mW (RL = 16 Ω)



NASTAVENÍ

Zapnutí zařízení

- Zařízení zapněte nebo vypněte dlouhým stiskem tlačítka “telefon”.

Párování s mobilním telefonem

1. Dlouze stiskněte tlačítka “telefon” na BT přijímači, indikační LED dioda začne střídavě blikat červeně a modře. Pokud je zařízení již připojeno přes BT k jinému telefonu, odpojte ho v nastavení mobilního telefonu.
2. Vyhledejte na mobilním telefonu zařízení s názvem BT001 a spárujte zařízení. Přijímač začne blikat modře (cca jednou za 5 sekund).
3. (volitelné) Zkontrolujte možnosti nastavení připojeného BT přijímače v nastavení telefonu.
4. Přehrávejte hudbu či využívejte přijímač jako handsfree.

Telefonování

- Hovor můžete přijmout a ukončit tlačítkem “telefon”.
- Hovor můžete zesílit a zeslabit tlačítky + a –
- Dvojklikem tlačítka “telefon” vytočíte poslední volané číslo.

Přehrávání hudby

- Krátký stisk tlačítka “telefon” funguje jako play (přehrát) a pauza.
- Krátký stisk tlačítka + posune přehrávání na další skladbu, tlačítko - na předchozí.
- Dlouhý stisk tlačítka + přidává hlasitost, tlačítko - ubírá.

Nabíjení

- Pro nabití přijímače připojte kabel micro USB do USB nabíječky nebo např. USB portu počítače.
- Po připojení nabíječky se přijímač vypne, je ho však možné znovu zapnout a používat i během nabíjení.
- Během nabíjení svítí na přijímači červená LED dioda. Je-li zařízení plně nabito, červená LED dioda zhasne.