

433MHz relé 1 kanál 230V 10A na dálkové ovládání



POPIS

Relé disponuje přijímačem, který pracuje na frekvenci 433 MHz. Přijímač je programovatelný, což dovolu je zařízení ovládat univerzálními 433 MHz vysílači. Do paměti lze naprogramovat až 32 vysílačů (ovladačů). Modul podporuje spínání jedním nebo dvěma signály (tlačítka). Zařízení je konstruováno na napájení nízkým střídavým napětím v rozsahu 80–230 V AC.

Základní charakteristika:

- paměť pro 32 ovladačů
- integrovaná anténa, přijímací frekvence 433 MHz
- indikační LED dioda



SPECIFIKACE

Typ relé	SRD-12VDC-SL-A	Přijímací frekvence	433,92 MHz
Napájecí napětí	85 až 230 VAC	Dielektrická pevnost	1000 V AC
Max. příkon	1,5 VA	Izolační odpor	> 100 MΩ
Max. spínané napětí	30 VDC / 250 VAC	Provozní teplota	-20–85 °C
Maximální spínaný příkon	800 VA / 90 W	Rozměry modulu (mm)	54 x 32 x 20



ZAPOJENÍ



NASTAVENÍ

Přiřazení ovladače – mód sepnutí relé po dobu držení tlačítka

- uživatel stiskne 1x (nebo 4x po sobě) programovací tlačítko
- indikační LED dioda se rozsvítí
- uživatel stiskne tlačítko na ovladači (vysílači)
- indikační LED dioda 3x zabliká – nastavení je uloženo
- indikační LED dioda zhasne – zařízení je připraveno k použití

Přiřazení ovladače – mód sepnutí/rozepnutí relé po stisknutí tlačítka

- uživatel stiskne 2x po sobě programovací tlačítko
- indikační LED dioda se rozsvítí
- uživatel stiskne tlačítko na ovladači
- indikační LED dioda 3x zabliká – nastavení je uloženo
- indikační LED dioda zhasne – zařízení je připraveno k použití

Přiřazení ovladače – mód sepnutí tlačítkem #1 a vypnutí tlačítkem #2

- uživatel stiskne 3x po sobě programovací tlačítko
- indikační LED dioda se rozsvítí
- uživatel stiskne tlačítko #1 na ovladači
- indikační LED dioda 3x zabliká a zůstane svítit
- uživatel stiskne tlačítko #2 na ovladači
- indikační LED dioda 3x zabliká – nastavení je uloženo
- indikační LED dioda zhasne – zařízení je připraveno k použití

Přiřazení ovladače – mód sepnutí relé po dobu držení tlačítka

- uživatel stiskne 5x po sobě programovací tlačítko (při každém stisku, kromě 5 se rozsvítí ind. LED dioda)
- indikační LED dioda se rozbliká a zhasne
- paměť je vymazána